

ET62

Morsetería y accesorios

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





1 ALCANCE

Esta especificación se refiere a la morsetería, elementos para conexiones eléctricas y accesorios que se utilicen en instalaciones de centrales eléctricas y estaciones de transformación y distribución.

2 CONDICIONES GENERALES

2.1 TIPO: La morsetería será del tipo desarmable, debiendo en lo posible emplearse elementos normalizados.

La morsetería y accesorios de acero que se utilicen en las instalaciones de puesta a tierra y plantas intemperie deberán ser cincados de acuerdo a la ET10 en vigencia.

Para empalmes y conexiones eléctricas en general no se admitirá el empleo de soldaduras ni de terminales soldados, debiendo emplearse elementos de ajuste a presión que no introduzcan cuplas de corrosión galvánica, ni ocasionen elevación de temperatura en los puntos de unión. Su diseño y terminación no producirán disminución de la resistencia mecánica ni de la conductibilidad eléctrica de los conductores correspondientes.